

433酒店公版DEMO数据及配置

控制语言指令	语音播放	执行效果	语音输出指令	语音接收指令
上电播报	主人，您好，随时听候您的吩咐	上电播报		
唤醒词				
酒店管家	您好主人	唤醒语音程序		
命令词				
你去休息吧	主人，我先离开，随时听候您的吩咐	系统进入休眠模式，模块运行进入低功耗模式		
最大音量	最大音量	音量调到100%		
中等音量	中等音量	音量调到40%（出厂模式）		
最小音量	最小音量	音量调到10%		
声音大一点	声音已调大	音量增大10%		
声音小一点	声音已调小	音量减小10%		
情景模式：只有一个语音主机，配置可以简单很多				
睡眠模式	已进入睡眠模式，半小时后为您关灯	关闭全部灯光		
我出门了	好的主人再见，已为您开启离家模式	关闭全部灯光，关闭插座		
我回家了	欢迎主人回家，已为您开启回家模式	打开主灯：最大亮度；打开空调，打开插座		
会客模式	会客模式			

433酒店公版DEMO数据及配置

控制语言指令	语音播放	执行效果	语音输出指令	语音接收指令
餐厅模式	餐厅模式			
休闲模式	休闲模式			
起床模式	起床模式			
空调				
进入匹配模式--遥控器匹配：请拿起空调遥控器对准我，按下遥控器开关键				
	匹配成功，请使用		UART0	UART0
打开空调	打开空调		A5 FA 80 01 FB	A5 FA 00 01 FB
关闭空调	关闭空调		A5 FA 80 02 FB	A5 FA 00 02 FB
制冷模式	制冷模式		A5 FA 80 15 FB	A5 FA 00 15 FB
加热模式	加热模式		A5 FA 80 16 FB	A5 FA 00 16 FB
送风模式	送风模式		A5 FA 80 17 FB	A5 FA 00 17 FB
除湿模式	除湿模式		A5 FA 80 18 FB	A5 FA 00 18 FB
空调高速风	空调高速风		A5 FA 80 03 FB	A5 FA 00 03 FB
空调中速风	空调中速风		A5 FA 80 04 FB	A5 FA 00 04 FB
空调低速风	空调低速风		A5 FA 80 05 FB	A5 FA 00 05 FB

433酒店公版DEMO数据及配置

控制语言指令	语音播放	执行效果	语音输出指令	语音接收指令
空调自动风	空调自动风		A5 FA 80 06 FB	A5 FA 00 06 FB
开启扫风	开启扫风		A5 FA 80 08 FB	A5 FA 00 08 FB
关闭扫风	关闭扫风		A5 FA 80 07 FB	A5 FA 00 07 FB
十六度	十六度		A5 FA 80 1A FB	A5 FA 00 1A FB
十七度	十七度		A5 FA 80 1B FB	A5 FA 00 1B FB
十八度	十八度		A5 FA 80 1C FB	A5 FA 00 1C FB
十九度	十九度		A5 FA 80 09 FB	A5 FA 00 09 FB
二十度	二十度		A5 FA 80 0A FB	A5 FA 00 0A FB
二十一点	二十一点		A5 FA 80 0B FB	A5 FA 00 0B FB
二十二度	二十二度		A5 FA 80 0C FB	A5 FA 00 0C FB
二十三度	二十三度		A5 FA 80 0D FB	A5 FA 00 0D FB
二十四度	二十四度		A5 FA 80 0E FB	A5 FA 00 0E FB
二十五度	二十五度		A5 FA 80 0F FB	A5 FA 00 0F FB
二十六度	二十六度		A5 FA 80 10 FB	A5 FA 00 10 FB
二十七度	二十七度		A5 FA 80 11 FB	A5 FA 00 11 FB
二十八度	二十八度		A5 FA 80 12 FB	A5 FA 00 12 FB
二十九度	二十九度		A5 FA 80 13 FB	A5 FA 00 13 FB

433酒店公版DEMO数据及配置

控制语言指令	语音播放	执行效果	语音输出指令	语音接收指令
三十度	三十度		A5 FA 80 14 FB	A5 FA 00 14 FB
电视				
进入匹配模式--电视遥控学习			UART0	UART0
打开电视	打开电视		A5 FA 84 01 FB	A5 FA 04 01 FB
关闭电视	关闭电视		A5 FA 84 02 FB	A5 FA 04 02 FB
切换信号源	切换信号源		A5 FA 84 03 FB	A5 FA 04 03 FB
打开机顶盒	打开机顶盒		A5 FA 84 04 FB	A5 FA 04 04 FB
关闭机顶盒	关闭机顶盒		A5 FA 84 05 FB	A5 FA 04 05 FB
上一个频道	上一个频道		A5 FA 84 06 FB	A5 FA 04 06 FB
下一个频道	下一个频道		A5 FA 84 07 FB	A5 FA 04 07 FB
电视大声一点	电视大声一点		A5 FA 84 08 FB	A5 FA 04 08 FB
电视小声一点	电视小声一点		A5 FA 84 09 FB	A5 FA 04 09 FB
静音模式/电视静音	静音模式/电视静音		A5 FA 84 0A FB	A5 FA 04 0A FB
取消静音	取消静音		A5 FA 84 0B FB	A5 FA 04 0B FB

433酒店公版DEMO数据及配置

控制语言指令	语音播放	执行效果	语音输出指令	语音接收指令
电视菜单	电视菜单		A5 FA 84 0C FB	A5 FA 04 0C FB
电视确认/电视暂停/电视播放	电视确认/电视暂停/电视播放		A5 FA 84 0D FB	A5 FA 04 0D FB
电视返回	电视返回		A5 FA 84 0E FB	A5 FA 04 0E FB
向上切换	向上切换		A5 FA 84 0F FB	A5 FA 04 0F FB
向下切换	向下切换		A5 FA 84 10 FB	A5 FA 04 10 FB
向左切换	向左切换		A5 FA 84 11 FB	A5 FA 04 11 FB
向右切换	向右切换		A5 FA 84 12 FB	A5 FA 04 12 FB
电视设置	电视设置		A5 FA 84 15 FB	A5 FA 04 15 FB
红外灯带				
进入匹配模式—红外灯带遥控学习			UART0	UART0
打开灯带	打开灯带		A5 FA 81 01 FB	A5 FA 01 01 FB
关闭灯带	关闭灯带		A5 FA 81 02 FB	A5 FA 01 02 FB
调亮一点	调亮一点		A5 FA 81 03 FB	A5 FA 01 03 FB
调暗一点	调暗一点		A5 FA 81 04 FB	A5 FA 01 04 FB
调到红色	调到红色		A5 FA 81 05 FB	A5 FA 01 05 FB

433酒店公版DEMO数据及配置

控制语言指令	语音播放	执行效果	语音输出指令	语音接收指令
调到绿色	调到绿色		A5 FA 81 06 FB	A5 FA 01 06 FB
调到蓝色	调到蓝色		A5 FA 81 07 FB	A5 FA 01 07 FB
调到白色	调到白色		A5 FA 81 08 FB	A5 FA 01 08 FB
调到橙色	调到橙色		A5 FA 81 09 FB	A5 FA 01 09 FB
调到黄色	调到黄色		A5 FA 81 0A FB	A5 FA 01 0A FB
调到青色	调到青色		A5 FA 81 0B FB	A5 FA 01 0B FB
调到紫色	调到紫色		A5 FA 81 0C FB	A5 FA 01 0C FB
渐变模式	渐变模式		A5 FA 81 0D FB	A5 FA 01 0D FB
空气净化器				
进入匹配模式—净化器遥控学习			UART0	UART0
打开净化器	打开净化器		A5 FA 82 01 FB	A5 FA 02 01 FB
关闭净化器	关闭净化器		A5 FA 82 02 FB	A5 FA 02 02 FB
净化器定时	净化器定时		A5 FA 82 03 FB	A5 FA 02 03 FB
净化器低速风	净化器低速风		A5 FA 82 04 FB	A5 FA 02 04 FB
净化器中速风	净化器中速风		A5 FA 82 05 FB	A5 FA 02 05 FB

433酒店公版DEMO数据及配置

控制语言指令	语音播放	执行效果	语音输出指令	语音接收指令
净化器高速风	净化器高速风		A5 FA 82 06 FB	A5 FA 02 06 FB
净化器最大风	净化器最大风		A5 FA 82 07 FB	A5 FA 02 07 FB
打开净化器灯	打开净化器灯		A5 FA 82 08 FB	A5 FA 02 08 FB
关闭净化器灯	关闭净化器灯		A5 FA 82 09 FB	A5 FA 02 09 FB
净化器下降	净化器下降		A5 FA 82 0A FB	A5 FA 02 0A FB
净化器上升	净化器上升		A5 FA 82 0B FB	A5 FA 02 0B FB
净化器停止	净化器停止		A5 FA 82 0C FB	A5 FA 02 0C FB
净化器自动模式	净化器自动模式		A5 FA 82 0D FB	A5 FA 02 0D FB
净化器睡眠模式	净化器睡眠模式		A5 FA 82 0E FB	A5 FA 02 0E FB
开启负离子	开启负离子		A5 FA 82 0F FB	A5 FA 02 0F FB
关闭负离子	关闭负离子		A5 FA 82 10 FB	A5 FA 02 10 FB
开启除菌	开启除菌		A5 FA 82 11 FB	A5 FA 02 11 FB
关闭除菌	关闭除菌		A5 FA 82 12 FB	A5 FA 02 12 FB

433酒店公版DEMO数据及配置

控制语言指令	语音播放	执行效果	语音输出指令	语音接收指令
RF433设备				
照明设备				
进入匹配模式--XXX灯对码			UART0	UART0
打开主灯	打开主灯		A5 FA 86 01 FB	A5 FA 06 01 FB
关闭主灯	关闭主灯		A5 FA 86 02 FB	A5 FA 06 02 FB
打开射灯	打开射灯		A5 FA 86 03 FB	A5 FA 06 03 FB
关闭射灯	关闭射灯		A5 FA 86 04 FB	A5 FA 06 04 FB
打开壁灯	打开壁灯		A5 FA 86 05 FB	A5 FA 06 05 FB
关闭壁灯	关闭壁灯		A5 FA 86 06 FB	A5 FA 06 06 FB
打开情景灯	打开情景灯		A5 FA 86 07 FB	A5 FA 06 07 FB
关闭情景灯	关闭情景灯		A5 FA 86 08 FB	A5 FA 06 08 FB
打开床头灯	打开床头灯		A5 FA 86 09 FB	A5 FA 06 09 FB
关闭床头灯	关闭床头灯		A5 FA 86 0A FB	A5 FA 06 0A FB
打开楼梯灯	打开楼梯灯		A5 FA 86 0B FB	A5 FA 06 0B FB
关闭楼梯灯	关闭楼梯灯		A5 FA 86 0C FB	A5 FA 06 0C FB
打开走廊灯	打开走廊灯		A5 FA 86 0D FB	A5 FA 06 0D FB
关闭走廊灯	关闭走廊灯		A5 FA 86 0E FB	A5 FA 06 0E FB

433酒店公版DEMO数据及配置

控制语言指令	语音播放	执行效果	语音输出指令	语音接收指令
打开过道灯	打开过道灯		A5 FA 86 0F FB	A5 FA 06 0F FB
关闭过道灯	关闭过道灯		A5 FA 86 10 FB	A5 FA 06 10 FB
打开阳台灯	打开阳台灯		A5 FA 86 11 FB	A5 FA 06 11 FB
关闭阳台灯	关闭阳台灯		A5 FA 86 12 FB	A5 FA 06 12 FB
打开小夜灯	打开小夜灯		A5 FA 86 13 FB	A5 FA 06 13 FB
关闭小夜灯	关闭小夜灯		A5 FA 86 14 FB	A5 FA 06 14 FB
打开厕所灯	打开厕所灯		A5 FA 86 15 FB	A5 FA 06 15 FB
关闭厕所灯	关闭厕所灯		A5 FA 86 16 FB	A5 FA 06 16 FB
打开客厅灯	打开客厅灯		A5 FA 86 17 FB	A5 FA 06 17 FB
关闭客厅灯	关闭客厅灯		A5 FA 86 18 FB	A5 FA 06 18 FB
打开餐厅灯	打开餐厅灯		A5 FA 86 19 FB	A5 FA 06 19 FB
关闭餐厅灯	关闭餐厅灯		A5 FA 86 1A FB	A5 FA 06 1A FB
打开卧室灯	打开卧室灯		A5 FA 86 1B FB	A5 FA 06 1B FB
关闭卧室灯	关闭卧室灯		A5 FA 86 1C FB	A5 FA 06 1C FB
打开厨房灯	打开厨房灯		A5 FA 86 1D FB	A5 FA 06 1D FB
关闭厨房灯	关闭厨房灯		A5 FA 86 1E FB	A5 FA 06 1E FB
打开全部灯光	打开全部灯光		A5 FA 86 1F FB	A5 FA 06 1F FB

433酒店公版DEMO数据及配置

控制语言指令	语音播放	执行效果	语音输出指令	语音接收指令
关闭全部灯光	关闭全部灯光		A5 FA 86 20 FB	A5 FA 06 20 FB
功能语音——先选择设备后才可以进行功能语音操作				
调亮一点	调亮一点			
调暗一点	调暗一点			
调到黄色	调到黄色			
调到白色	调到白色			
调到自然光	调到自然光			
调到红色	调到红色			
调到绿色	调到绿色			
调到蓝色	调到蓝色			
电动窗帘				
进入匹配模式——XX帘对码				

433酒店公版DEMO数据及配置

控制语言指令	语音播放	执行效果	语音输出指令	语音接收指令
打开布帘	打开布帘			
关闭布帘	关闭布帘			
布帘停止	布帘停止			
打开纱帘	打开纱帘			
关闭纱帘	关闭纱帘			
纱帘停止	纱帘停止			
打开窗户	打开窗户			
关闭窗户	关闭窗户			
窗户停止	窗户停止			
打开窗帘	打开窗帘	(同时控制布帘与纱帘)		
关闭窗帘	关闭窗帘	(同时控制布帘与纱帘)		
窗帘停止	窗帘停止	(同时控制布帘与纱帘)		
智能插座				
打开智能插座	打开智能插座			

433酒店公版DEMO数据及配置

控制语言指令	语音播放	执行效果	语音输出指令	语音接收指令
关闭智能插座	关闭智能插座			
门铃门牌开关				
及时清理	及时清理			
请勿打扰	请勿打扰			
取消及时清理	取消及时清理			
取消请勿打扰	取消请勿打扰			
对码相关语令				
门铃对码				
门铃对码	门铃对码			
警报声对码	警报声对码			

433酒店公版DEMO数据及配置

控制语言指令	语音播放	执行效果	语音输出指令	语音接收指令
其他设备对码				
主灯对码	主灯对码			
射灯对码	射灯对码			
壁灯对码	壁灯对码			
情景灯对码	情景灯对码			
床头灯对码	床头灯对码			
楼梯灯对码	楼梯灯对码			
走廊灯对码	走廊灯对码			
过道灯对码	过道灯对码			
阳台灯对码	阳台灯对码			
小夜灯对码	小夜灯对码			
厕所灯对码	厕所灯对码			
客厅灯对码	客厅灯对码			
餐厅灯对码	餐厅灯对码			
卧室灯对码	卧室灯对码			
布帘对码	布帘对码			
纱帘对码	纱帘对码			
窗户对码	窗户对码			
智能插座对码	智能插座对码			
酒店门牌对码	酒店门牌对码			
其它设备对码	其它设备对码			

声达创新科技，专注语音识别、语音降噪技术。

为语音遥控器（纯语音控制，无按键设计）、全屋中控（酒店、公寓、养老院、办公室场景等）、电子产品（晾衣架、按摩椅、空调、风扇、灯光、汽车电子、电梯等）、医疗设备（制氧机等）等，提供语音识别、无接触式的控制方案。我们为不同客户，提供定制的语音识别解决。

公司网站：SOUNDA.CN

EMAIL：SDCXKJ@SOUNDA.CN

总机（TEL）：0816-2301989

商务咨询：18990172380

技术咨询：18990173320、18981178820、18990174060

样品咨询：18990172532

地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路119号7-2-102

ADD：7-2-102, NO.119 MIAN XING DONG ROAD, HI-TECH ZONE, MIANYANG, SICHUAN.

公司公众号：



公司抖音号：



声达创新，专注语音识别
专注语音识别方案。
电话/微信：13320882839。...

使用最新版抖音扫码，加我好友



声达创新

声达创新科技，专注语音识别，语音降噪技术。为语音遥控器（纯语音控制）、全屋中控（酒店、公...

使用最新版抖音扫码，加我好友

